

KOMBIHAMMER 36V (MULTI VOLT) DH36DPA (TOOL ONLY + HSC)



Varenr: 68010136 / NOBB-nr: 53988075 / GTIN-nr.: 4966376307869

EGENSKAPER

- Kraftig batteridrevet kombihammer med børsteløs motor.
- Lett, kompakt og velbalansert maskinkropp.
- Børsteløs motor gir betydelig økt kapasitet, driftstid og levetid for maskinen.
- Med RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren mot vridning i arm ved overbelastning.
- Rask og enkel innfesting av bor og meisler.
- Elektrisk brems.
- "3-Mode Function" (Borer, hamrer og meisler).
- Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.
- Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System).
- Kan kobles til effektivt støvavsugssystem med HEPA-filter (selges separat)



LEVERES MED

Leveres med stablekoffert (HSC - Hitachi Stackable Case), men uten batterier og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	28 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagfall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,0 Joule (EPTA 05)
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	17,5 m/s ² (3D)
Lydeffekt dB (A)	.
Dimensjon (L x H)	351 x 220 mm
Vekt u/batteri	3,2 kg

BRUKSOMRÅDE

- Boring uten slag i ulike tre- og stålmaterialer
- Boring med slag i betong og ulike steinmaterialer
- Lettere meiselarbeid i betong og ulike steinmaterialer
- Sporgraving og kanting

TILLEGGSI NFORMASJON

SAMME KOMPAKTE STØRRELSE - BETYDELIG MER KRAFT. Det unike med Multi Volt batteriet er at man nå får 36V i samme kompakte størrelse som 18V batteriet, takket være ny og revolusjonerende celledesign. Det betyr i praksis at du får svært kraftige maskiner, i like lett og kompakt maskinkropp som 18V maskiner. Dette ivaretar suveren ergonomi, noe som er spesielt viktig for deg som setter store krav til effekt og ytelse.

TRÅDLØS HVERDAG

36V batterisystemet utfordrer de elektriske kraftmaskinenes kraft og effektivitet - og du kan nå se frem imot en "trådløs" hverdag.

KOMPATIBELT MED 18V

Om du har Hitachi 18V slide batterimaskiner fra før, kan du fint beholde disse da det

